

熔融拉锥式保偏波分复用器 1550/1064nm


1550/1064nm保偏波分复用器(WDM)以低插入损耗耦合或分出两个不同单模信号。本款保偏WDM主要使用熔融拉锥技术，提供了波分复用，同时保持高消光比的信号偏振的特性。波片型的该款产品具备高隔离度，带宽宽，性能稳定，等优势。飞博特还提供高功率产品定制。

产品特点

- ◆ 承受高功率
- ◆ 低附加损耗
- ◆ 高消光比

应用

- ◆ 光纤放大器
- ◆ 光纤激光器
- ◆ 实验室研究



产品规格

指标名称	单位	标准值		极限值
端口类别	nm	信号端口	泵浦端口	
操作波长	nm	1550±15	1064±10	
插入损耗	dB	0.5 (Typ.), 0.7 (Max.)	0.3 (Typ.), 0.5 (Max.)	
隔离度	dB	22 (Typ.), 18 (Min.)	22 (Typ.), 18 (Min.)	
消光比	dB	22 (Typ.), 20 (Min.)		
回波损耗	dB	50		Min.
方向性	dB	55		Min.
热稳定性	dB/°C	0.005		Max.
承受功率(CW)	W	2 (higher power available upon request)		
光纤类型		PM Panda Fiber		
承受拉力	N	5		Max.
操作温度	°C	-5 to +50		
储藏温度	°C	-20 to +85		

备注

- * 以上为不含接头测试数据。含接头后损耗增加0.3dB,回损减少5dB。
- * 默认慢轴工作，如有特殊要求，比如快轴工作或者双轴工作，请告知

订购信息

PMFWDM-AAAA/AAAA-B-CC-DD

波长 AA/AAAA	套管类型 B	尾纤长度 CC	接头类型 DD
1550/1064 - 1550/1064nm	B - 250um Bare fiber	05 - 0.5m	NE - None
SSSS/SSSS - Specify	L - 900um Loose tube	08 - 0.8m	FA - FC/APC
	2 - 2mm Loose tube	10 - 1.0m	FP - FC/PC
	3 - 3mm Loose tube	15 - 1.5m	SA - SC/APC
	SS - Specify		SP - SC/PC
			LA - LC/APC
			LP - LC/PC
			SS - Specify

WWW.FOPTO.COM



www.fopto.com



@ sales@fopto.com



0755-21632667